

frekvenční měnič

## E-LINE DRIVE-02

Frekvenční měnič Drive-02 je určený k ovládání a ekonomickému řízení provozu čerpadel. Pohon pro čerpadla je navržen pro tlakování hydraulických systémů pomocí měření tlaku. Pohon je schopen udržovat stálý tlak v hydraulickém obvodu změnou počtu ot/min čerpadla a automaticky se zapíná a vypíná pomocí senzorů.



### Použití

- obytné prostory
- vodní napájení ze studní a vrtů
- zavlažování skleníků, zahrad, v zemědělství
- zemědělské podniky
- opětovné využití dešťové vody

Model	PUMPA DRIVE 02 1,5 kW	PUMPA DRIVE 02 2,2 kW
Kód	ZB00060747	ZB00061585
Napětí - vstup	1x230 V	1x230 V
Napětí výstup	<b>3x230 V (pouze pro motory 3x230 V)</b>	<b>3x230 V (pouze pro motory 3x230 V)</b>
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz
Pro motor do	1,5 kW	2,2 kW
Hmotnost	2,2 kg	2,2 kg
Rozměry (d x v x š)	138 x 176 x 114 mm	138 x 176 x 114 mm
Max. délka kabelu	50 m	50 m

Doporučené příslušenství: Tlakové čidlo 90° PUMPA E-DRIVE 0-10 bar 4-20 mA (ZB00050295)

#### BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno  
tel.: +420 548 422 611  
e-mail: obchod@pumpa.cz

#### PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10  
tel.: +420 272 011 611  
e-mail: praha@pumpa.cz



www.pumpa.cz